



## Detector de Gas LN y Gas LP CM-GD3000



### Descripción General

El detector de gas GD-3000 es muy sensible, libre sistema de alerta para la detección rápida y fácil de gases peligrosos. Checa tanques, cocinas de gas y las fugas regulares. El dispositivo también reconoce la electricidad estática.

### Especificaciones Generales

Consumo de energía	DC 200mA
Baterías	2 baterías AAA de 1.5 V
Gases que detecta	Gas LN y Gas LP
Temperatura	-10°C - 50°F
Humedad	95% RH
Duración	Alrededor de 4 horas continuas
Tamaño	164mm x 21mm
Peso	25 gms